



## **Förordning om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el;**

utfärdad den 7 april 2016.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el<sup>1</sup>

*dels* att 8, 17 och 18 §§ ska upphöra att gälla,

*dels* att nuvarande 18 a och 18 b §§ ska betecknas 17 och 18 §§,

*dels* att 1, 3, 6, 9, 11–13, 15 och 17 §§ och rubriken närmast före 15 § ska ha följande lydelse,

*dels* att det ska införas tio nya paragrafer, 1 a–1 e, 2 a och 6 a–6 d §§, av följande lydelse.

**1 §<sup>2</sup>** Med *schablonberäkningsområde* avses i denna förordning ett område där den samlade inmatningen och det samlade uttaget av el ska mätas och beräknas.

**1 a §** Med *inmatningspunkt* avses i denna förordning den punkt där en elproduktionsanläggning för in el i

1. ett schablonberäkningsområde, eller

2. en ledning som omfattas av nätkoncession för linje (region- eller stamledning).

**1 b §** Med *uttagspunkt* avses i denna förordning den punkt där en elanvändare tar ut el för förbrukning.

**1 c §** Med *gränspunkt* avses i denna förordning den punkt där

1. olika schablonberäkningsområden ansluter till varandra,

2. ett schablonberäkningsområde ansluter till en ledning med nätkoncession för linje (region- eller stamnät),

3. ledningsnät med nätkoncession för linje (region- eller stamnät) som har olika nättariffer ansluter till varandra, eller

4. nätkoncessionsområden eller ledningsnät med nätkoncession för linje (region- eller stamnät) som har olika nättariffer ansluter till varandra.

<sup>1</sup> Senaste lydelse av 18 b § 2014:350.

<sup>2</sup> Senaste lydelse 2012:511.

**1 d §** Med *förbrukningsprofil* avses i denna förordning summan av

1. den totala mängd el som registreras per timme i schablonberäkningsområdet för sådan förbrukning i uttagspunkter vars mätvärden rapporteras månadsvis, och
2. nätförluster.

**1 e §** Med *andelstal* avses i denna förordning den andel av en förbrukningsprofil som belöper på varje elleverantör och balansansvarig.

**2 a §<sup>3</sup>** Föreskrifter om särskild mätning, beräkning och rapportering av viss elproduktion finns i förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i förordningen (2010:853) om ursprungsgarantier för el.

**3 §** Affärsverket svenska kraftnät ska fastställa och offentliggöra schablonberäkningsområdena.

Ett schablonberäkningsområde

1. får bara omfatta ledningsnät som omfattas av nätkoncession för område och ledningar som organisatoriskt och tekniskt ingår i ett sådant nät, och
2. får inte innehålla elnät som innehas av olika nätkoncessionshavare.

**6 §<sup>4</sup>** I en inmatningspunkt ska mätning avse överförd el under varje timme eller det kortare tidsintervall som elproducenten begär.

**6 a §** I en uttagspunkt ska mätning som gäller en elanvändare som inte omfattas av 3 kap. 10 § andra stycket ellagen (1997:857) avse överförd el under varje timme eller det kortare tidsintervall som elanvändaren begär.

**6 b §** Om en elanvändare som omfattas av 3 kap. 10 § andra stycket ellagen (1997:857) begär en annan mätning i uttagspunkten än den som nätkoncessionshavaren tillämpar, ska nätkoncessionshavaren mäta i enlighet med elanvändarens begäran.

**6 c §** I fråga om elanvändare som enligt 3 kap. 11 § andra stycket ellagen (1997:857) har ingått ett avtal om leverans av el som förutsätter att den överförda elen ska mätas varje timme, ska mätning i uttagspunkten göras med registrering per timme. Mätresultaten för uttagspunkten får rapporteras enligt 9 § 3 eller 15–17 §§.

**6 d §** Mätning i en gränspunkt ska avse överförd el under varje timme.

**9 §<sup>5</sup>** En nätkoncessionshavare ska rapportera resultaten av sina mätningar. Rapporterna ska visa mätresultaten för varje timme på dygnet och i fråga om

1. inmatningspunkt sändas till
  - a) den elproducent som matat in el i inmatningspunkten,
  - b) den elleverantör som tagit emot elen i inmatningspunkten,
  - c) Affärsverket svenska kraftnät, om mätresultaten avser en produktionsanläggning som kan leverera en effekt om 1 megawatt eller mer, och

<sup>3</sup> Tidigare 2 a § upphävd genom 2003:588.

<sup>4</sup> Senaste lydelse 2012:511.

<sup>5</sup> Senaste lydelse 2015:262.

d) kontoföringsmyndigheten för elcertifikat och ursprungsgarantier, om mätresultaten avser el som matas in från en produktionsanläggning som har rätt till tilldelning av elcertifikat enligt lagen (2011:1200) om elcertifikat eller som har rätt till tilldelning av ursprungsgarantier enligt lagen (2010:601) om ursprungsgarantier för el,

2. den samlade inmatade produktionen uppdelat per typ av elproduktion, elleverantör som tar emot elen och balansansvarig sändas till Affärsverket svenska kraftnät, om mätresultaten avser produktionsanläggningar som var och en levererar en effekt som understiger 1 megawatt,

3. uttagspunkt sändas till

a) den berörda elanvändaren, och

b) den elleverantör som levererat el i uttagspunkten,

4. den samlade förbrukningen inom ett schablonberäkningsområde eller inom ett ledningsnät som omfattas av nätkoncession för linje (region- eller stamnät) uppdelad per typ av elanvändning, elleverantör och balansansvarig sändas till Affärsverket svenska kraftnät,

5. gränspunkt sändas till den som är nätkoncessionshavare för det angränsande nätet, och

6. samlade flöden i gränspunkter sändas till Affärsverket svenska kraftnät och avse gränspunkter

a) mellan schablonberäkningsområden,

b) mellan ett schablonberäkningsområde och ledningsnät som omfattas av nätkoncession för linje (region- eller stamnät), och

c) mellan ledningsnät med nätkoncession för linje (region- eller stamnät).

**11 §** För varje schablonberäkningsområde ska nätkoncessionshavaren ta fram förbrukningsprofiler som

1. grundas på de uppgifter som rapporterats enligt 9 § 1 a–c, 2, 4 och 6, och

2. rapporteras till Affärsverket svenska kraftnät samtidigt med rapporteringen av mätresultaten enligt 9 §.

**12 §** Affärsverket svenska kraftnät ska offentliggöra förbrukningsprofilerna.

**13 §** För varje elleverantör och balansansvarig inom ett schablonberäkningsområde ska nätkoncessionshavaren en gång per månad

1. ta fram ett preliminärt andelstal av förbrukningsprofilen för nästkommande kalendermånad och grunda andelstalsberäkningen på sådana mätresultat som anges i 16 § och avser motsvarande kalendermånad föregående år, om inte någon annan beräkningsgrund är mer rättvisande, och

2. ta fram ett slutligt andelstal av förbrukningsprofilen för föregående kalendermånad baserat på den mängd el som enligt 16 § uppmätts den kalendermånaden.

## **Rapportering av förbrukning som ingår i förbrukningsprofilerna**

**15 §** Nätkoncessionshavaren ska rapportera

1. mätresultat enligt 16 § till elanvändaren och elleverantören,

2. preliminära och slutliga andelstal enligt 13 § för den samlade förbrukningen per elleverantör och balansansvarig till

a) den elleverantör som levererat el i uttagspunkterna, och

b) den som är balansansvarig för leverans av el i uttagspunkterna, och  
3. preliminära och slutliga andelstal enligt 13 § för den samlade förbrukningen per balansansvarig till Affärsverket svenska kraftnät.

**17 §<sup>6</sup>** Nätkoncessionshavare får i stället för att rapportera enligt 9 § 4 månadsvis rapportera samlade timmätvärden för den del av förbrukningsprofilen inom schablonberäkningsområdet som registreras per timme. Rapporteringen ska ske i enlighet med det som gäller för andelstal enligt 15 §.

1. Denna förordning träder i kraft den 3 oktober 2016.

2. Under tiden till och med den 31 december 2016 ska nätkoncessionshavaren

a) sända de uppgifter som anges i 9 § 4 i berörda delar även till den elleverantör som har levererat el i uttagspunkterna och till den som är balansansvarig för leverans av el i uttagspunkterna, och

b) i berörda delar sända mätresultatet för den samlade förbrukningen respektive den samlade produktionen per balansansvarig till Affärsverket svenska kraftnät och till den som är balansansvarig.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Egon Abresparr  
(Miljö- och energidepartementet)